



LPORT 03

IP-54 IK-07

1. TECHNISCHE KENMERKEN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| -Lichtbron : | -Bedrijfstemperature : |
| ·10 LED x 0,5W hoofdlamp (noodgeval) | ·~10°C to +40°C |
| ·1 LED x 1 W fakkellamp | -Batterij : |
| | ·3,7V – 4400 mAh Li-Ion |
| -Lichtstroom : | -Levering : |
| ·Hoofd lamp : 800 lm | ·AC/DC USB C oplader Input: 100V-240V, 50-60Hz. |
| ·Fakkellamp : 100 lm | Output: 5V DC 1000mA |
| -Diffuser : | -Oplaadtijd : |
| ·Polycarbonaat | ·5 uren |
| -Kleurtemperatuur : | -Duur : |
| ·6500°K | ·3 uur voor de hoofd lamp |
| | ·15 uur voor de fakkellamp |

2. GEBRUIK

- Opladen :
- Sluit de voeding aan op een gewone 100V-240V AC hoofd toevoer aansluiting of auto-oplader
 - Sluit de kabel van de lader aan op de overeenkomstige aansluiting op de achterkant van de lamp.
 - De rode LED zal oplichten tijdens het opladen.
 - Zodra de batterijen volledig zijn geladen zal de LED groen worden.
 - Laden en ontladen bescherming
- Normaal werkend met Aan/Off knop:
- Druk eenmaal op de knop: de hoofd lamp licht op
 - Druk tweemaal op de knop: de hoofdlamp slaat af en de fakkellamp licht op
 - Druk 3 maal op de knop: beide lampen gaan uit
- Werkende modus in noodgevallen:
- De lamp moet worden aangesloten op de lader.
 - Wanneer de hoofdtoevoer faalt zal de hoofdlamp automatisch oplichten door over te schakelen naar de noodhulp modus.
 - Vervolgens kan de lamp worden losgekoppeld van de lader en gebruikt worden voor de nodige onderhoudswerkzaamheden.
 - Eenmaal de hoofdtoevoer OK is, dan kan de lamp uitgeschakeld worden door de On/Off in te drukken, en vervolgens terug aan de oplader aan te sluiten.

3. VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Gebruik geen de lamp in de onmiddellijke nabijheid van ontvlambare materialen of gassen.
- Zorg ervoor dat de lampen niet bedekt zijn tijdens gebruik.
- Gebruik alleen de accessoires die zijn meegeleverd bij het product voor het opladen van je oplaadbare workshop lamp.
- Houd de lamp buiten bereik van onbevoegde personen, vooral kinderen.
- Richt niet met het licht in uw eigen ogen of die een andere persoon of dier.
- Controleer altijd het netsnoer voordat u de lader gebruiken. Als het netsnoer is beschadigd, vervang de lader.

BELANGRIJK: om een goed onderhoud te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om deze instructies te bewaren



LPORT 03

IP-54 IK-07

4. POSSIBILITÉS DE FIXATION/OPCIONES/OPTIONS/OPTIES

Clip ceinture/
Clip cinturón/
Belt Clip/
Riemspeld



Crochet pour suspension/
Gancho para colgar/
Multi-positional hook/
Multipositionele haak



Lampe torche/
Linterna/
Torch/
Lamp



Aimant pour fixation sur base métallique/
Imán para fijación en superficie metálica/
Magnet for metallic surface fixing/
Magneet voor bevestiging aan
magnetisch oppervlak



Support pour surface plane/
Soporte para superficie plana/
Stand for hands-free use on flat surface/
Stand voor het gebruik op vlakke
ondergronden



ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi
IMPORTANTE: Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones
IMPORTANT: Keep this instructions for future maintenance process
BELANGRIJK: om een goed onderhoud te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om deze instructies te bewaren

ZEMPER

Lampe
Linterna
Torch
Fakkellamp

BAPI
LPORT 03

Bloc Autonome Portable
d'Intervention

Bloque Autónomo Portátil
para Intervención

Self Contained Portable
Lamp

Zelf opgenomen
draagbare lamp





LPORT 03

IP-54 IK-07

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Source lumineuse :

·10 LED x 0,5W pour lampe principale (secours)

·1 LED x 1 W pour lampe torche
- Flux lumineux :

·Lampe principale : 800 lm

·Lampe torche : 100 lm
- Vasque :

·Polycarbonate
- Température de couleur :

·6500°K
- Température de fonctionnement :

·~10°C à +40°C
- Batterie :

·3,7V – 4400 mAh Lithium
- Alimentation :

·Chargeur avec prise USB C : AC/DC Entrée 100v-240V, 50-60 Hz, Sortie 5VDC 1000 mA
- Temps de charge :

·5 heures
- Autonomie :

·3 heures pour la lampe principale

·15 heures pour la lampe torche

2. MANUEL D'UTILISATION

- Chargement :

· Connecter le chargeur sur l'alimentation principale.

· Connecter le câble du chargeur sur la fiche prévue à cet effet à l'arrière de la lampe

· Lorsque la lampe est en cours de charge, une LED rouge est allumée.

· Une fois la lampe chargée correctement, la LED passe à la couleur verte.

· L'appareil est pourvu d'une protection contre les surcharges et décharges
- Fonctionnement normal avec interrupteur ON/OFF :

· 1 pression : la lampe principale s'allume

· 2 pressions : la lampe principale s'éteint et la lampe torche s'allume

· 3 pressions : les 2 lampes sont éteintes
- Fonctionnement secours BAPI :

· La lampe doit être branchée sur secteur par le biais du chargeur.

· Lorsqu'il se produit une coupure de courant, la lampe principale passe automatiquement en mode secours.

· Elle peut être alors débranchée du chargeur pour être utilisée pour les interventions nécessaires.

· Une fois que l'alimentation est revenue, la lampe peut être éteinte en appuyant sur le bouton On/Off, puis il faut la rebrancher sur son chargeur.

3. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux inflammables ou de gaz.

· S'assurer que les sources lumineuses ne sont pas couvertes lors de l'utilisation.

· Utiliser uniquement les accessoires fournis avec la lampe pour recharger celle-ci.

· Maintenir la lampe hors d'atteinte de personnes non autorisées à son utilisation ou des enfants.

· Ne pas diriger la lampe directement dans les yeux d'autres personnes, d'animaux, ou les vôtres.

· Vérifier toujours le câble d'alimentation avant d'utiliser le chargeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacer le chargeur.

ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi



LPORT 03

IP-54 IK-07

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fuente luminosa :

·10 LED x 0,5W para la lámpara principal (emergencia)

·1 LED x 1 W para la linterna
- Flujo luminoso :

·Lámpara principal : 800 lm

·Linterna : 100 lm
- Difusor :

·Polycarbonato
- Temperatura de color :

·6500°K
- Temperatura de funcionamiento :

·~10°C a +40°C
- Batería :

·3,7V – 4400 mAh Li-ion
- Alimentación :

·Cargador con toma USB C : AC/DC Entrada 100v-240V, 50-60 Hz, Salida 5VDC 1000 mA
- Tiempo de carga :

·5 horas
- Autonomía :

·3 horas para la lámpara principal

·15 horas para la linterna

2. INSTRUCCIONES DE USO

- Carga :

· Conectar el cargador a la red.

· Conectar el cable del cargador a la entrada prevista para ello en la parte trasera de la lámpara.

· Cuando la lámpara está cargándose, el LED rojo está encendido.

· Una vez cargada, el LED pasa al color verde.

· La lámpara está provista de una protección contra sobrecarga y descarga.
- Funcionamiento normal con interruptor On/Off :

· Pulsar el botón una vez : la lámpara principal se enciende

· Pulsar el botón 2 veces : la lámpara principal se apaga y la linterna se enciende.

· Pulsar el botón 3 veces: ambas lámparas se apagan.
- Funcionamiento en modo emergencia:

· La lámpara debe de estar conectada a red, mediante el cargador.

· Cuando se produce un corte de red, la lámpara principal se enciende y pasa automáticamente en modo emergencia.

· Se puede desconectar la lámpara del cargador para utilizarla con el fin de llevar a cabo las operaciones de mantenimiento necesarias.

· Una vez que la red se ha restablecido, se puede apagar la lámpara presionando el botón On/Off y luego se vuelve a conectar la lámpara al cargador.

3. PRECAUCIONES DE USO

- No usar la lámpara cerca de materiales inflamables o de gases.

· Asegurarse que los LEDs no estén cubiertos durante su utilización.

· Usar únicamente los accesorios suministrados con la lámpara para recargarla.

· Mantener la lámpara fuera del alcance de personas no autorizadas para su utilización, o de los niños.

· No apuntar con la lámpara directamente a sus ojos, a los de otras personas o animales.

· Siempre verificar el cable de alimentación antes de utilizar el cargador. Si el cable de alimentación está dañado, reemplazar el cargador completo.

IMPORTANTE: Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones



LPORT 03

IP-54 IK-07

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Light source :

·10 LED x 0,5W main lamp (emergency)

·1 LED x 1 W Torch lamp
- Lumen output :

·Main lamp : 800 lm

·Torch lamp : 100 lm
- Diffuser :

·Polycarbonate
- Colour temperature :

·6500°K
- Working temperature :

·~10°C to +40°C
- Battery :

·3,7V – 4400 mAh Li-ion
- Supply :

·AC/DC USB C charger Input: 100V-240V, 50-60Hz.

Output: 5V DC 1000mA
- Charging time :

·5 hours
- Duration :

·3 hours for main lamp

·15 hours for torch lamp

2. USE

- Charging :

· Plug the power supply into an ordinary 100V-240V AC mains power socket or car charger.

· Plug the charger cable into the corresponding socket on the back of lamp.

· The red LED will light up during the charge.

· Once the batteries are completely charged, the LED turns green.

· Charging and discharging protection
- Normal working with On/Off button :

· Press the switch button once : the main lamp turns on

· Press the switch button twice : the main lamp turns off and the torch lamp turns

· Press the switch button 3 times : both lamps turn off.
- Emergency working mode :

· The lamp must be connected to the charger.

· When the mains supply fails, the main lamp will automatically turns on, by passing to emergency mode.

· Then, the lamp can be disconnected from the charger and used for the necessary maintenance operations.

· Once mains supply is OK, the lamp can be switched off by pushing the button On/Off, and next reconnected to the charger.

3. SAFETY PRECAUTIONS

- Do not use the lamp in the immediate vicinity of inflammable materials or gases.

· Make sure that the lamps are not covered during use.

· Only use the accessories included with the product for recharging your rechargeable workshop lamp.

· Keep the lamp out of reach of unauthorised persons, especially children.

· Do not point the light directly in your own or any other person's or animal's eyes.

· Always check the mains cable before you use the charger. If the mains cable is damaged, replace the charger.

IMPORTANT: Keep this instructions for future maintenance process