

Ficha técnica

MANDO PROGRAMADOR

PZD250

Taric 8543709099



8 436 031 485 547



Certificaciones



Especificaciones funcionales



Central de Control



MANDO PROGRAMADOR PZD250

Características de instalación

Descripción programador:

- 1: Display 34x64 (verde).
- 2: Led indicador de error de comunicación.
- 3: Led indicador de estado de encendido.
- 4: Led indicador de comunicación con luminarias.
- 5: Pulsador de confirmación de comandos.
- 6: Pulsador encendido / apagado.
- 7: Pulsador de anulación de comandos.
- 8: Pulsadores de desplazamiento arriba/abajo de menús de pantalla.
- 9: Pulsadores numéricos.
- 10: Regleta conexión para comunicación con luminarias.
- 11: Conector RJ para comunicación con luminarias
- 12: Alojamiento para baterías tipo AA.
- 13: Baterías, 4 x 1.5V AA (No incluidas).



Características de funcionamiento

Las funciones del programador son las siguientes:

- Numeración de luminarias.
- Encendido/apagado de todas las luminarias conectadas a él.
- Reset de todas las luminarias conectadas a él.
- Descubrimiento de luminarias instaladas en una zona. pudiendo memorizar las luminarias reconocidas y que errores presentan cada una de ellas.
- Comprobación de comunicación correcta de la zona que se esté analizando.
- Comprobación de establecimiento de comunicación con todas las luminarias instaladas en una zona.
- Encendido/apagado/reset de una determinada luminaria de una zona.
- Cambio de número de una determinada luminaria ya instalada.
- Wireless: Cambio de Canal o Frecuencia, Visibilidad Aumentada de luminarias seleccionadas.
- Wireless: Descubrir luminarias próximas al mando, en diferentes frecuencias.
- Wireless: Cambio de potencia transmisión para descubrir mayor o menor cantidad de luminarias.

Peso (kg)



Peso del producto:
0.36 kg

Peso del producto empaquetado:
0.41 kg

Dimensiones (mm)

