

## BOITIER DE CONNEXION ZD+ ZDW CCWS001

Taric 9405114090



### Certifications



### Spécifications fonctionnelles



Boitier de Connexion Central ZD+ ZDW

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie mural

Isolation: Classe II

IP20

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C



Conçues et fabriquées  
intégralement  
en Espagne

## BOITIER DE CONNEXION ZD+ ZDW CCWS001

### Caractéristiques d'installation

Entrée Alimentation électrique : 90-264 Vac, 50 Hz  
Alimentation de sortie DC : 9Vdc 2.3A  
Jusqu'à 5 mètres  
Consommation max : 10,5W (écran CWS8125W allumé)  
Montage : Montage mural / rail DIN  
Interface :



- 2 x RJ45 (connexion CWS8125)
- 8 x bornier de zones (2 broches, pas de 6,35 mm)
- 1 Bloc terminal de sortie DC ( 2 broches, pas de 6,35mm)
- 1 Bloc terminal d'entrée AC ( 3 broches, pas de 6,35mm)

### Caractéristiques de fonctionnement

Accessoire pour l'interconnexion de câble de la zone au câble RJ45 et alimentation en CC de la centrale.

Compatible avec les luminaires avec bus ZD+ et les luminaires sans bus ZDW-Sans fil.

Se connecte à l'unité de contrôle CWS8125W.

Connecter le bus de câble (télécommande) de zones à la centrale:

- Interconnexion des câbles de bus de zone, et d'alimentation avec l'accessoire CCWS001
- Connexions des zones à la centrale. Câbles non inclus.

### Poids (kg)



Poids du produit:  
0.53 kg

Poids du produit emballé:  
0.79 kg

### Dimensions (mm)

