

Fiche technique

BOITIER DE CONNEXION ZD+ ZDW CCWS001

Taric 9405114090



8 436584473008



GARANTIE

3 ANS



Certifications



Spécifications fonctionnelles



Boitier de Connexion Central ZD+ ZDW

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie mural



Isolation: Classe II



IP20



Température de fonctionnement: 0 / 60 °C



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

BOITIER DE CONNEXION ZD+ ZDW CCWS001

Caractéristiques d'installation

Entrée Alimentation électrique : 90-264 Vac, 50 Hz
Alimentation de sortie DC : 9Vdc 2.3A
Jusqu'à 5 mètres
Consommation max : 10,5W (écran CWS8125W allumé)
Montage : Montage mural / rail DIN
Interface :

- 2 x RJ45 (connexion CWS8125)
- 8 x bornier de zones (2 broches, pas de 6,35 mm)
- 1 Bloc terminal de sortie DC (2 broches, pas de 6,35mm)
- 1 Bloc terminal d'entrée AC (3 broches, pas de 6,35mm)



Caractéristiques de fonctionnement

Accessoire pour l'interconnexion de câble de la zone au câble RJ45 et alimentation en CC de la centrale.

Compatible avec les luminaires avec bus ZD+ et les luminaires sans bus ZDW-Sans fil.

Se connecte à l'unité de contrôle CWS8125W.

Connecter le bus de câble (télécommande) de zones à la centrale:

- Interconnexion des câbles de bus de zone, et d'alimentation avec l'accessoire CCWS001
- Connexions des zones à la centrale. Câbles non inclus.

Poids (kg)



Poids du produit:
0.53 kg

Poids du produit emballé:
0.79 kg



Dimensions (mm)

