

TELECOMMANDE AVEC TMU-100X+



GARANTIE

3 ANS

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Télécommande



Alimentation: 230V 50Hz<2.6W



Consommation en mode permanent: 2,6 W



Batterie: 10.8V-160mA Ni-Mh



Temps de charge: 24 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Rail DIN



Isolation: Classe II



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

TELECOMMANDE AVEC TMU-100X+

Caractéristiques d'installation

Alimentation d'entrée : 230V 50Hz

Alimentation de sortie : 12Vdc/3Vdc

Consommation 20mA

Montage : rail DIN

Type de câble à utiliser entre la télécommande et les luminaires :

-Section : 2,5mm²



Caractéristiques de fonctionnement

Compatible avec les luminaires de secours Zemper équipés du système ZX+.

Il offre les fonctionnalités suivantes :

- Commande à distance de l'état de secours des luminaires connectés.
- Commande à distance de l'état de secours, activée par une clé ou un interrupteur externe.
- Réinitialisation et test de synchronisation des luminaires connectés.
- Fonctionne comme télécommande répéteur ou pour séparer les zones.
- Fonctionne comme télécommande avec mise en veille automatique des luminaires (locaux isolés non ouverts au public).
- Fonctionne comme télécommande pour les locaux où dormir (norme française).
- Rapport d'état général des luminaires ZX+ connectés à la télécommande. (FONCTIONNEMENT SATI REPORTÉ)

Poids (kg)



Poids du produit:

0.34 kg

Poids du produit emballé:

0.36 kg

Poids de la boîte de 28 unités:

10.39 kg

Dimensions (mm)

