

CORKIA EXIT
LCA3072LWP3 SmartZ®

8435821708156



GARANTÍA

3 AÑOS

Normativa vigente

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certificaciones



Especificaciones funcionales



Luminaria Autónoma Emergencia



Sistema de control: SmartZ® Wireless



AutoTest: Si



Tipo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna



Alimentación: 230V 50Hz<3.6W



Factor de potencia: >40%



Consumo en modo permanente: 3,6 W



Distancia de visión: 26 m



Autonomía: 3 h

Batería: 3.2V-3.0Ah LiFePO₄

Tiempo de carga: 12 h

Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Superficie Techo /Pared



Aislamiento: Clase II



IP20



IK04



Lámpara: 8 x LEDS 0.5W



Temperatura de color LED: 4000 K



Material del cuerpo: Corcho



Acabado: Corcho Marrón



Difusor / Óptica: Metacrilato



Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C



Adecuado para superficies inflamables: Si



CORKIA EXIT LCA3072LWP3

Características de instalación

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo.
- Mural pared.

Posibilidad de conexión:

- Cableado empotrado.



Características de funcionamiento

Esta luminaria es compatible con el sistema inteligente de gestión de iluminación de emergencia SmartZ®, diseñado para facilitar el mantenimiento y control de la instalación. Gracias a su capacidad de comunicación inalámbrica a 2.4 GHz, crea una malla dinámica que permite la conexión de más de 10.000 luminarias sin necesidad de cableado adicional.

El sistema simplifica la supervisión en tiempo real, emitiendo alertas automáticas ante posibles fallos y eliminando la necesidad de inspecciones manuales individuales.

Además, permite la integración con otros sistemas, tanto cableados como inalámbricos.

En caso de no conectarse a la malla, la luminaria funcionará en modo Autotest, ejecutando automáticamente las pruebas detalladas a continuación.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza pruebas periódicas y automáticas.



Prueba funcional
cada **7 días**.



Prueba de duración
cada **365 días**.

El resultado de la prueba se muestra en los LED indicadores de estado.

La luminaria dispone de LEDs de estado, que indican:



Verde encendido: funcionamiento correcto



Verde intermitente: prueba en curso



Naranja encendido: batería o duración incorrecta



Parpadeo naranja: fallo funcional



Ambos leds apagados: no hay suministro eléctrico o falla total de la luminaria

Accesorios



CSZ003
CENTRAL SMARTZ + SAI
CSZ002+SAI002

CORKIA EXIT LCA3072LWP3

Peso (kg)



Peso del producto:

0.87 kg

Peso del producto empaquetado:

0.95 kg

Peso de la caja de 8 unidades:

7.16 kg

Dimensiones (mm)

